

## Funk-Handsender 4 Tasten für Alarmfunktionen



Artikel-Nr.: 130466A0  
**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**



- Funk-Handsender mit vier Tasten zum Steuern von Alarmfunktionen Ihrer CCU und zum Ein- bzw. Ausschalten von Licht
- Über die WebUI können Sie den Handsender mit anderen Homematic Geräten wie z. B. einem Bewegungsmelder oder einem Fensterkontakt verknüpfen und über Zentralenprogramme („Wenn-Dann-Verknüpfungen“) individuelle Alarmfunktionen konfigurieren
- Handliches Design mit optimaler Raumausnutzung für den Einsatz von AAA-Batterien
- Einfaches Wechseln der Batterien ohne Werkzeug
- Haptische Tastenkennzeichnung
- Glasfaserverstärktes und halogenfreies Material für optimale Stabilität und Umweltverträglichkeit
- Sicher durch AES-Authentifizierung und direkte Bestätigung der Funkkommunikation durch Bicolor-LED
- Praktischer Ring zur Nutzung am Schlüsselbund

### TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	1x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme:	100 mA max.
Batterielebensdauer:	> 3 Jahre (bei ca. 10 Betätigungen am Tag)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-10 bis +55 °C
Abmessungen (B x H x T):	38 x 75 x 14 mm
Gewicht:	38 g (inkl. Batterien)
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	200 m

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	130466A0
EAN-Code:	4047976404667
Kurzbezeichnung:	HM-RC-Sec4-3
Verpackungseinheit:	144
Maße Verpackung:	122 x 93 x 36 mm
Gesamtgewicht:	98 g

### LIEFERUMFANG

Funk-Handsender
Schlüsselring
1,5 V LR03/Micro/AAA Batterie
Bedienungsanleitung in DE und EN