

# Wandtaster – 6-fach, 230 V

HmIP-WRC6-230, HmIP-WRC6-230-A

Der Homematic IP Wandtaster – 6-fach, 230 V verfügt über sechs Tasten und kann flexibel im Homematic IP System eingesetzt werden, um Geräte und Funktionen zu steuern. Die Tasten sorgen für die komfortable Steuerung von Geräten oder Systemfunktionen im Smart Home: bspw. Lichtquellen ein- bzw. ausschalten, Ecobetrieb aktivieren bzw. deaktivieren oder Rollläden hoch- bzw. runterfahren.



## TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Schutztart	IP20
Umgebungstemperatur	-5 – +40 °C
Gewicht	110 g
Stromaufnahme	6 A (max.)
max. Schaltleistung	1380 W
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	0,65 W
Mindestlast bei Kreuz- oder Wechselschaltung	1 W
Relais	1x Schließer
Leitungsart und -querschnitt starre Leitung	starre Leitung, 0,75–2,5 mm <sup>2</sup>
Leitungsart und -querschnitt flexible Leitung	flexible Leitung (ohne und mit Aderendhülse), 0,75–2,5 mm <sup>2</sup>
Installation	in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1, in Schalterdosen des Herstellers Legrand Typ Batibox
Typ. Funk-Freifeldreichweite	120 m
Funk-Frequenzband	868,0–868,6 MHz / 869,4–869,65 MHz

## HIGHLIGHTS

- Einfache Integration in Schalterserien mit 55er-Rahmenmaß
- Sechs Tasten für manuelle Steuerung von Geräten oder Systemfunktionen
- Steuerung mehrerer Geräte und Funktionen über einen Tastendruck
- Sechs Tasten mit multicolor LEDs für zahlreiche Funktionen
- Austauschbares Beschriftungsfeld

## ANWENDUNGSBEREICHE

Heizung und Raumklima, Licht und Beleuchtung, Sicherheit und Alarm, Zutritt, Wetter und Umwelt

## LIEFERUMFANG

Wandtaster – 6-fach, 230 V  
2x Schrauben (3,2 x 15 mm)  
2x Schrauben (3,2 x 25 mm)  
1x Montagemodul  
1x Wechselrahmen  
Bedienungsanleitung

## LOGISTISCHE DATEN

Farbe	Weiß	Anthrazit
Artikelnummer	162015A0	162028A0
EAN-Code	4047976620159	4047976620289
Kurzbezeichnung	HmIP-WRC6-230	HmIP-WRC6-230-A
Verpackungseinheit	60	60
Maße Verpackung	122 x 112 x 73 mm	122 x 112 x 73 mm
Gewicht inkl. Verpackung	244,6 g	244,6 g

## DIE RICHTIGE FUNKTION FÜR JEDE ANWENDUNG

Die Tasten sorgen für die komfortable Steuerung von Geräten oder Systemfunktionen im Smart Home: bspw. Lichtquellen ein- bzw. ausschalten, Ecobetrieb aktivieren bzw. deaktivieren oder Rollläden hoch- bzw. runterfahren.

## BELEUCHTETE TASTEN

Neben jeder der Tasten ist eine Status-LEDs integriert, die in sieben verschiedenen Farben leuchten, blinken oder pulsieren kann. Über die LEDs können zahlreiche Zustände des Systems, wie z. B. der aktuelle Schutzmodus, eingeschaltete Leuchten oder geöffnete Fenster, angezeigt werden.

## INDIVIDUALISIERBAR

Der Wandtaster verfügt über ein austauschbares Beleuchtungsfeld und ermöglicht so eine individuelle Tastenbeschriftung für die gewünschten Funktionen. Auch bei späteren Änderungen lässt sich die Beschriftung jederzeit anpassen. Verschiedene Beschriftungsvorlagen finden Sie im Downloadbereich unter [www.homematic-ip.com](http://www.homematic-ip.com).

## EINFACHE MONTAGE UND INSTALLATION

Die Montage erfolgt werkzeuglos über integrierte Federkraftklemmen. Die Spannungsversorgung wird über passende Steckverbinder realisiert, wodurch eine effiziente Verdrahtung möglich ist.

## EINFACH INTEGRIERT IN VORHANDENES DESIGN

Dank des 55er-Formats ist es möglich, das Gerät sowohl mit dem mitgelieferten Wechselrahmen zu montieren, als auch in bestehende Schalterserien der führenden Hersteller zu integrieren. Eine separate Liste zur Kompatibilität mit gängigen Schalterserien finden Sie hier: [Übersicht Schalterserien](#)