

Universal Dimmernaufsatz – Taster

HmIP-UDI-PB2, HmIP-UDI-PB2-A

Der Homematic IP Universal Dimmernaufsatz – Taster verfügt über zwei Tasten und kann Lampen oder andere Beleuchtungsanlagen komfortabel per angelerntem Taster, Funk-Fernbedienung oder über die kostenlose Homematic IP App ein bzw. ausschalten und dimmen. Halten Sie Wippe so lange gedrückt, bis die gewünschte Helligkeit der Lampe oder Leuchte erreicht ist.



TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	12 V DC
Stromaufnahme	15 mA max.
Schutzart	IP20
Installation	nur auf HmIP-UDI
Umgebungstemperatur	–5 bis +40 °C
Abmessungen mit Rahmen (B x H x T)	86 x 86 x 17 mm
Gewicht	56,2 g
Typ. Funk-Freifeldreichweite	150 m
Funk-Frequenzband	868,0–868,6 MHz / 869,4–869,65 MHz

HIGHLIGHTS

- Einfache Integration in Schalterserien mit 55er-Rahmenmaß
- Zwei Tasten für manuelle Steuerung von Geräten oder Systemfunktionen
- Steuerung mehrerer Geräte und Funktionen über einen Tastendruck

ANWENDUNGSBEREICHE

Licht und Beschattung, Sicherheit und Alarm

LIEFERUMFANG

Universal Dimmernaufsatz – Taster
1x Wechselrahmen
Bedienungsanleitung

LOGISTISCHE DATEN

Variante	Weiß	Anthrazit
Artikelnummer	162315A0	162329A0
EAN-Code	4047976623150	4047976623297
Kurzbezeichnung	HmIP-UDI-PB2	HmIP-UDI-PB2-A
Verpackungseinheit		90
Maße Verpackung		122 x 112 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung		163 g

LICHT INTELLIGENT SCHALTEN

Komfortables Ein- bzw. Ausschalten einer angeschlossenen Leuchte für die ideale Lichtstimmung im Smart Home. Durch das besonders hohe Schaltvermögen können auch große Verbraucher mit bis zu geschaltet werden. Die Steuerung erfolgt flexibel per Smartphone, über Funk-Taster oder Fernbedienungen oder bequem per Sprachsteuerung. Über einstellbare Zeitprofile kann die Beleuchtung auch ganz automatisch zur gewünschten Zeit ein- bzw. ausgeschaltet werden.

MONTAGE AUF UNIVERSAL DIMMEREINSATZ

Die Montage erfolgt ganz einfach durch das Aufstecken auf den Universal Dimmereinsatz (HmIP-UDI).

EINFACH INTEGRIERT IN VORHANDENES DESIGN

Dank des 55er-Formats ist es möglich, das Gerät sowohl mit dem mitgelieferten Wechselrahmen zu montieren, als auch in bestehende Schalterserien der führenden Hersteller zu integrieren. Eine separate Liste zur Kompatibilität mit gängigen Schalterserien finden Sie hier: [Übersicht Schalterserien](#)