

## Funk-Display-Wandtaster, Aufputzmontage

Artikel-Nr.: 85975  
**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**



- Ermöglicht die Bedienung von angelernten Empfängern
- Mehrere Aktionen lassen sich mit nur einem Tastendruck ausführen
- Passend zu allen gängigen Schalterprogrammen
- Freie Texteingabe für Raum- und Programmbezeichnung
- Frei im Raum platzierbar durch Batteriebetrieb
- Anzeige über Farb-Grafikdisplay
- Display zeigt Namen, den Raum eines angelernten Gerätes und Statusmeldungen an
- Direktes Anlernen sowie Einbindung und Programmierung über die HomeMatic Zentrale CCU möglich
- Anlernmodus kann über das Menü des Wandtasters aktiviert werden (kein Abnehmen des Schalters erforderlich)
- Bis zu 100 Geräte (max. 10 pro Kanal) anlernbar

### TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	3x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme:	45 mA max.
Batterielebensdauer:	2 Jahre (typ.)
Umgebungstemperatur:	-10 bis +55 °C
Schutzart:	IP20
Display:	OLED Vollgrafik-Display
Abmessungen (B x H x T)	83 x 83 x 18 mm
Gewicht:	100 g (inkl. Batterien)
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	300 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	85975
EAN-Code:	4047976859757
Kurzbezeichnung:	HM-PB-4Dis-WM-2
Verpackungseinheit:	90
Maße Verpackung:	122 x 112 x 48 mm
Gesamtgewicht:	193,0 g

### LIEFERUMFANG

Funk-Display-Wandtaster  
 3x 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien  
 Montagematerial (4x Dübel, 4x Schrauben)  
 Bedienungsanleitung in DE und EN