

**Artikelnummer**

43441

**Typ**

MISTRAL SE 03

**Bezeichnung**

Funk Sender MISTRAL SE 03

**Kurzbeschreibung:**

- für alle Funkgongs der Serien MISTRAL, ECHO und CALIMA
- Reichweite 500 m, 868,35 MHz
- Rufweiterleitung
- Schutzklasse: IP 54
- inkl. 2 Batterien 1,5 V (AAA)

**Beschreibung**

Der Funkgong Sender mit extremer Reichweite. Erfüllt höchste Ansprüche an Funktionalität

**Produktmerkmale:**

Funk-Sender

Farbe: Kunststoff Silber

für alle MISTRAL und ECHO M und CALIMA Gongs

500m\* Reichweite, 868,35 MHz

Rufweilerschaltung

**Installationshinweis:**Sender verschraubbar oder mit Clip aufhängbar

kompatibel mit fast allen Sprech-/Klingelanlagen (Rufweilerschaltung standardmäßig)

Bedieneinheit leicht zugänglich

insbesondere für Installation mit Rufweilerschaltung ist eine neutrale Abdeckkappe für den Sender beigelegt.

**Hinweis:**\*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

**Technische Daten**



**Name:** MISTRAL  
**Funkreichweite:** 500 m im Freifeld  
**Geräteart:** Sender  
**Frequenz:** 868,35 MHz  
**Funktionskontrolle:** LED  
**Farbe:** Weiß  
**Zusätzliche Funktion:** Rufweiterleitung  
**Spannungsversorgung:** 2 x 1,5 V Typ AAA  
**Spannungsversorgung extern:** 8 - 12 V DC  
**Betriebstemperatur:** -15 bis + 50 °C  
**Abmessungen:** 36 x 100 x 17 mm  
**Farbe:** Weiß