



Sicherheitshinweise

- 1.) Elektroinstallationen dürfen nur durch Fachkräfte unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.
- 2.) Gebrauchsanweisung beachten und aufbewahren.
- 3.) Beschädigte Leuchten nicht in Betrieb nehmen.
- 4.) Keine Gegenstände an der Leuchte aufhängen.
- 5.) Leuchte für waagrechte Wand- und Deckenmontage in Innenräumen, Feuchträumen und im geschützten Außenbereich geeignet.
- 6.) Die Leuchte ist nicht für den Einsatz in explosions- oder brandgefährdeten Bereichen geeignet.
- 7.) Geschützt gegen Strahlwasser und Staub (IP65).
- 8.) Bei Beschädigung aller Art ist sofort der Netzanschluss spannungsfrei zu schalten.

Montage

- 1.) Schalten Sie den Stromanschluss für die Leuchte spannungsfrei.
- 2.) Vergewissern Sie sich, dass hinter den geplanten Montageorten keine elektrischen Leitungen verlaufen.
- 3.) Zuerst zeichnen Sie die zu bohrenden Löcher an. Tipp: Klipsen Sie die Montagebleche auf die Leuchte und verwenden so die Leuchte als Markierungshilfe zum Anzeichnen der Bohrlöcher.
- 4.) Bohren Sie die Löcher und verwenden Schrauben und Dübel um die Montagebleche zu befestigen.
- 5.) Klipsen Sie die Leuchte in die montierten Montagebleche.
- 7.) Verlegen Sie ein Anschlusskabel zur Leuchte und führen das Anschlusskabel durch die M16 x 1,5-Verschraubung ein.
- 8.) Schließen Sie die Leitung an der Leuchte an. Ein Anschluss der Erdung ist nicht von Nöten.
- 9.) Nun können Sie den Stromanschluss wieder unter Spannung setzen.

Allgemeine Hinweise

- 1.) Leuchte oder Leuchtmittel nicht im Hausmüll entsorgen.
- 2.) Reinigen Sie die Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand.
- 3.) Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

Lieferumfang

- 2x Montageklipse aus Edelstahl mit je 1 Schraube und Dübel
- 1x M16 x 1,5-Verschraubung
- 2x Bügel zum Abpendeln
- Bedienungsanleitung

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Garantie/gesetzliche Gewährleistung:

<https://www.hwh-electronic.com/garantiebedingungen>

