

PrimaLuxe, Phasenabschnitt-Dreh-Helligkeitsregler



- Geeignet für:
- - dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, Hochvolthalogen-Lampen
- - dimmbare Energiespar-Lampen, Niedervolthalogen-Lampen an elektronischem Trafo
- LED tauglich
- 5 W - 300 W
- Sicherung: F2AH / 250 V~
- 230 V~; 50 / 60 Hz
- LED dimmbar: 5 - 100 W
- Glühlampenlast: 25 - 300 W
- Elektronische Trafolast: 20 - 300 VA
- Adapter für Markenkompatibilität inklusive

■ **Dieser Helligkeitsregler ist mit den gängigen Serien aus dem REV-Sortiment kompatibel**

■ **Desweiteren mit folgenden Markenserien kompatibel:**

■ **- Busch Jaeger: Alpha Nea, Reflex SI, Solo, Duro 2000, Balance SI**

■ **- Gira: Flächenschalter, Standard 55**

■ **- Jung: A500, AS500, CD500**

■ **- Merten: System M**

Artikelnummer **0399620090**
Beschreibung weiß

Allgemeine Daten

Art der Verpackung	Karton
Garantiedauer	Monate
Zolltarifnummer	85365080900
EAN-Code	4006341711946

Mengenangaben

VE	10 Stück
VE je Exportkarton	60 Stück
Anzahl Artikel je Palette	0 Stück
Anzahl VE je Kartonlage	0 Stück
Anzahl Kartonlagen je Palette	0 Stück
Anzahl VE je Palette	0 Stück

Gewichtsangabe

Gew. Artikel	85 g
Gew. Verpackung	0 g
Gew. verpackter Artikel	106 g
Gew. VE	1,15 kg
Gew. Exportkarton	0 kg
Gew. Palette	0 kg

Abmessungen

Abm. Artikel	8,6x8,6x6 cm
Abm. Verpackung	12,7x8,7x6 cm
Abm. VE Karton	32x19x10 cm
Volumen VE	6,08 dm ³
Abm. Exportkarton	cm
Höhe Palette	0 cm