

XORO HFT 440 (SAT100305)

Digitaler HiFi Tuner mit WLAN- und DAB+/UKW-Antenne



- Internetradio
- DAB+ und UKW-Empfang
- F-Stecker
- Ausrichtbare WLAN- und DAB+/FM Antenne
- Bluetooth (Reichweite 10m, je nach Umgebungsbedingungen)
- SpotifyConnect (Spotify-Premium-Account erforderlich)
- Musik Streaming per UPnP
- Erweiterung einer vorhandenen HiFi Anlage oder zum Anschluss an aktive Lautsprecher
- Metallgehäuse
- Wecker
- Wetter Station

Allgemeine Daten

Stromversorgung:	5V DC/1.5A (Netzteil für AC 100-240V bei 50/60 Hz im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme:	max. 7,5W; Standby
Abmessungen:	320 x 430 x 85 mm
Gewicht:	2,2 kg
Frequenzbereich:	DAB: 170 - 240 MHz UKW: 87,5 - 108 MHz
Display:	3,2 Zoll vollgrafisches Farb-LCD-Display

Anschlüsse

vorhanden sind::	LINE OUT 3,5 mm Klinkenbuchse LINE IN 3,5 mm Klinkenbuchse Stereo-Cinch-Ausgang Optischer Ausgang TOSLINK Coaxial Out Netzwerk Anschluss RJ 45 USB (vorne) Kopfhörer 3,5mm Klinkenbuchse
Bluetooth:	V5.0, Reichweite bis zu 10m

Betriebsbedingungen

Temperatur:	5-40° C
Feuchtigkeit:	unter 90% (nicht kondensierend)

Handelsdaten

Abmessungen OVP:	516 x 132 x 348 mm
Gewicht OVP:	2,5 kg
Exportkarton Maße:	530 x 280 x 378 mm
Exportkarton Gewicht:	6,9 kg
Verpackungseinheit:	2 Stk.
EAN:	4260427612538
Artikelnummer:	SAT100305

Lieferumfang

enthält:	XORO HFT 440 Fernbedienung inkl. Batterien Netzteil Bedienungsanleitung
----------	--