



## DIGITRADIO Bike 1

Mobiles DAB+/UKW-Radio für Fahrräder, mit Akku und Musikstreaming

| EAN           | Farbe          | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)          | Karton (BxHxT)           |
|---------------|----------------|-----------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| 4019588039261 | schwarz/silber | 0000/3926 | 1.05 kg          | 465 g           | 16.40 x 7.10 x 7.30 cm | 27.70 x 12.00 x 20.00 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio mit RDS

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)

Wasserabweisendes Gehäuse IP65

Integrierter Akku

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Inkl. Universalhalterung

2,23" OLED-Display

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 95 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 0 - 40 °C

### BRICKFOX

Betriebsart : Akku

Ausstattung : Bluetooth

Anschlüsse : WLAN

### ABMESSUNGEN / GEWICHT

Portabel : Ja

### RADIOTYP

Portables Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 5 W (RMS)

Equalizer : Ja

### BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer : Ja

Nahbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 5.0

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja

### DISPLAY

Größe : 2.23 Zoll

Dimmbar : Ja

Typ : OLED

### KUNDENSPEZIFISCHE DATEN

Otto - Keyword : Digitalradio

Otto - Clusterattribut : Digitalradios

### NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Spanisch, Slowenisch

### STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

### STROMVERSORGUNG

Akku : Lithium-Ionen mit 3,7 V, 4.000 mAh und 14,8 Wh

Akkulaufzeit : bis zu 10 Stunden

Akkuaufladezeit : bis zu 4.5 h

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 5 V / 2000 mA

Netzteilart : Extern

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 10 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : < 1.0 W

## LIEFERUMFANG

DIGITRADIO Bike 1, Netzteil,  
Bedienungsanleitung, Montagematerial

## Testurteil(e) DIGITRADIO Bike 1



Testnote: gut (84 %)  
SATVISION 06/21



Testnote: sehr gut (93,2 %)  
InfoDigital 04/21