

## AE 33 U

### Funkscanner mit UKW Radio



#### Eigenschaften:

- ▶ 9 vorprogrammierte Service-Frequenzen:
  - 78 - 87,295 MHz: VHF (Notruf)
  - 87,3 - 107,95 MHz: UKW Radio (50 kHz Schritte)
  - 108 - 137 MHz: Flugfunk (AM)
  - 137 - 174 MHz: 2 m Band (Amateurfunk, Freenet, Betriebsfunk, Marine)
  - 406 - 512 MHz: UHF (Amateurfunk, PMR, Betriebsfunk)
- ▶ 2 wählbare Länderfrequenzpläne
- ▶ Frequenzstufen: 5/6,25/8,33/10/12,5/20 mit 15 Versatz/50 kHz
- ▶ 180 programmierbare Kanäle
- ▶ 3 Sofort-Kanäle
- ▶ Speichersuchlauf: 30 channels/sec
- ▶ Scan-Verzögerung: 2 sek
- ▶ Speicher für Kanalsperre: 40
- ▶ Anschlüsse: Antenne (BNC), Stereo-Kopfhörer (3,5 mm)
- ▶ Batterieanzeige
- ▶ Tastensperre
- ▶ Beleuchtetes LC-Display
- ▶ Energieversorgung: 3 x AA Alkaline / NiMH Batterien

**Lieferumfang:** Alkaline Batterien, Gürtelclip, Gummiantenne, Stereo-Kopfhörer

#### NEU! Jetzt mit USB Ladebuchse!

Dieser kleine und kompakte Handfunk-Scanner empfängt die komplette Bandbreite des UKW-Radios im 50 kHz Raster und verfügt über alle Ausstattungsmerkmale, die der anspruchsvolle Anwender haben möchte.

Bitte beachten Sie, dass sie abhängig der nationalen Regularien, eventuell nicht befugt sind jede Frequenz abzuhören.

▶ Art.-Nr.: 27034

## Alan Electronics GmbH

Daimlerstraße 1 g · D-63303 Dreieich  
 Tel.: +49(0)6103-94 81-0 · Fax: +49(0)6103-94 81 60  
 www.alan-electronics.de · info@alan-electronics.de

Nikolaus-Otto-Straße 1 · D-22946 Trittau  
 Tel.: +49(0)6103-94 81-0  
 Fax: +49(0)6103-94 81 60