

# TESTBOY 20 PLUS



FREMDSPANNUNGSGESCHÜTZTER  
DURCHGANGSPRÜFER



## DIE SPEZIFIKATIONEN

	TESTBOY 20 PLUS
DURCHGANGSPRÜFUNG	Optisch 0-20 Ω Akustisch 0-250 Ω
PRÜFSPANNUNG	4,5 V
PRÜFSTROM	Optisch ~10 mA Akustisch ~2 mA
FREMDSPANNUNGSSCHUTZ	Bis 300 V
ÜBERSPANNUNGSKATEGORIE	CAT II 300 V
INTEGRIERTE LED-TASCHENLAMPE	Ja
NORM	EN 61010-1:2010
ABMESSUNGEN	120 x 60 x 30 mm
GEWICHT	90 g (ohne Batterie)
SPANNUNGSVERSORGUNG	3 x 1,5 V
LIEFERUMFANG	2 Messleitungen
ZUBEHÖR (OPTIONAL)	Inkl. Krokoklemme Bereitschaftstasche

## IHRE VORTEILE

- // zuverlässiger Durchgangsprüfer
- // berührungsloser Spannungssensor
- // Hochleistungs-LED-Taschenlampe

Der Testboy 2 war der meistverkaufte Durchgangsprüfer in Deutschland. Der Testboy 20 Plus ist die konsequente Weiterentwicklung.

Er erkennt, dank des berührungslosen Spannungssensors, Wechselspannungen durch die Isolierung hindurch. Defekte Lampen in Weihnachtslichterketten o. Ä. werden sekundenschnell und präzise angezeigt. Der eingebaute Stromwarner mahnt vor lebensbedrohlicher Spannung. Die Elektronik ermöglicht zudem die einpolige Phasensuche.