

# TESTBOY TV 218

DIGITALES ZANGENAMPEREMETER  
IN MINIATUR



TRUE  
RMS

200 A  
AC/DC



## DIE SPEZIFIKATIONEN

	TESTBOY 218	
ANZEIGE	LCD MIT 3 3/4 DIGITS, 4000 COUNTS	
DC STROM	40 A, 200 A	±3,0 %, ±5 Digits
AC STROM (T-RMS)	40 A, 200 A	±2,5 %, ±8 Digits
AUFLÖSUNG	0,01 A bei 40 A 0,1 A bei 200 A	
MAX. AUFNAHME	ø 21 mm	
ABTAstrate	3 mal pro Sekunde	
BETRIEBSTEMPERATUR- BEREICH	0-40 °C / 32-104 °F, <75 %RH	
LAGERTEMPERATUR- BEREICH	-20-60 °C / -4-140 °F, <80 %RH	
DATA-HOLD-FUNKTION	Ja	
AUTO-POWER-OFF	Ja	
ÜBERSpannungs- KATEGORIE	CAT III 300 V	
NORM	EN 61010-1:2010; EN 61010-02- 030:2010; EN 61010-02-032:2012	
ABMESSUNGEN	155 x 50 x 25 mm	
GEWICHT	95 g	
SPANNUNGSVERSORGUNG	2 x 1,5 V, LR44	
LIEFERUMFANG	Inkl. Bereitschaftstasche	

## IHRE VORTEILE

- // extrem kompakte Bauweise
- // T-RMS
- // Data-Hold-Funktion

Klein, aber oho! Das digitale Miniatur-Zangenamperemeter Testboy TV 218 kann, muss sich aber nicht verstecken. Mit Echt-Effektivwertmessung (True RMS) und einer Abtast-rate von 3 pro Sekunde liefert es exakte Messergebnisse auch an schwer zugänglichen Stellen. Überall, wo die Hand hinkommt, kann die Zange angesetzt werden. Zudem überzeugt es trotz der kompakten Bauweise mit nützlichen Funktionen wie Data-Hold und Auto Power-Off.